



## □ 제품 개요

- 본 제품은 화재로 인하여 하나의 층의 스피커 또는 배선이 단락이 되어도 다른 층의 화재 방송에 지장이 없도록 하는 비상방송 단락 보호 장치입니다.

## □ FUNCTION

- 앰프(증폭기) 한대의 출력에서 여러 개의 라인으로 분산되는 구조의 건물에서 한 개의 라인이 단락 시에 단락된 선로의 앰프는 출력음이 적거나 음이 전혀 출력되지 않는 것을 방지하기 위하여 설치합니다.
- ST-054S를 설치하면 2차 측 선로(스피커)를 인위적 또는 다른 원인으로 단락을 시켜도 단락된 선로만 방송이 출력되지 않고 다른 선로에는 방송출력에 영향을 주지 않으며 단락된 선로가 복구되면 별도의 조치 없이 정상적으로 방송이 출력됩니다.
- LED 표시기를 내장하여 방송 시에 단락된 선로를 확인할 수 있습니다.

## □ Specification

입출력 채널	입력 16채널 / 출력 16채널
채널별 스피커용량	MAX 80W / 정격 60W
입력 케이블 길이	100mm
형식번호(KFI)	형식외품