



□ 주요 기능

- 충전시 Battery 전압이 27.6V 이하이면 10A로 정전류 급속 충전 시작
- Battery 전압이 27.6V ~ 30V가 되면 1A로 전류량을 낮춰 충전 유지
- Battery 전압이 30V가 되면 만충전으로 판단하여 충전 전류를 최소화(100mV) 하여 충전 유지

□ Specification

구 분	BC-9660
충전 전류	10A (MAX)
전압별 충전 전류	- BAT 전압이 27.6V 이하 : 10A 10A±1A - BAT 전압이 27.7V~29.9V : 1A 1A±0.2A - BAT 전압이 30V 이상 : 0.1A 0.1A±0.05A
사용전원	AC 220V 60Hz
규격	482(W) x 132(H) x 280(D)mm
중량	8Kg